

FM радиоприёмник на МК ATmega8 и RDA5807M с дисплеем Nokia5110.

Программа для МК ATMEGA8, который работает на частоте внутреннего генератора 8 Мгц. Версия программы: **Nokia & ATmega8_v6.3**.

Основные функции программы:

- Поиск нужной станции при удержании одной из кнопок СН+ или СН-.
- Непрерывное изменение громкости при удержании одной из кнопок V+ или V-.
- Полное выключение громкости при уровне равном 00.
- Переход в режим автопоиска производится если перед включением питания нажать и удерживать кнопку СН+.
- Перебор станций, сохранённых в памяти программ вверх и вниз по списку, а также автопоиск станций вверх и вниз по диапазону кнопками СН+ или СН-.
- Вывод на индикатор частоты и названия станции. Частота станции выводится цифрами удвоенной величины.
- Запись последней частоты настройки и уровня громкости в память EEPROM при каждой настройке на станцию.
- При включении начинает работу на сохранённой частоте с предыдущим уровнем громкости.
- Индикация уровня громкости на дисплее цифрами от 00 до 16.
- Индикация уровня сигнала на дисплее четырьмя столбиками.
- Индикация "Моно-Стерео" как на дисплее, так и светодиодом.
- Подсветка дисплея при включении и при нажатии на любую кнопку в течение 10 сек.

Распределение портов микропроцессора:

PB0 - Св. диод индикатор стерео-сигнала

PB1 - D/C Выбор режима передачи данных (1) или команды (0) LCD

PB2 - CE Выбор чипа (0) LCD

PB3 - DIN Входные данные LCD

PB4 - RES Линия сброса LCD (0)

PB5 - CLK Линия тактирования LCD

PC0 - Кнопка V+ увеличения громкости

PC1 - Кнопка V- уменьшения громкости

PC2 - Кнопка СН+ выбора следующей станции

PC3 - Кнопка СН- выбора предыдущей станции

PC4 - (SDA) - Двунаправленная шина данных

PC5 - (SCL) - Двунаправленная шина тактирования

PD3 - Выходной инверсный сигнал подсветки дисплея

PD4 - Выходной прямой сигнал подсветки дисплея

Особенностью данной версии программы является поиск нужной станции при удержании одной из кнопок выбора станции СН+ или СН-. При этом в нижней строке дисплея отображается увеличивающийся или уменьшающийся номер выбранного канала в том порядке, в котором он записан в пользователем в перечне радиостанций. При появлении на дисплее нужного номера канала, кнопку выбора станции нужно отпустить, после чего производится настройка на выбранную станцию. Эта функция особенно будет удобна в городах с большим количеством вещающих станций. Так же для удобства поиска, можно при составлении списка поместить перед названием станции её номер в списке.

Другой особенностью программы является регулировка звука непрерывно, а не пошагово, как ранее. Для этого нужно нажать и удерживать одну из кнопок V+ или V-. При

этом будет плавно регулироваться громкость звучания, а в верхней строке дисплея рядом с пиктограммой динамика будет отображаться условный уровень громкости.

При достижении значения уровня 00 звук полностью отключается, однако при новом включении приёмника, уровень будет не нулевым, а минимальным (01).

Из-за того, что теперь используется длительное нажатие кнопок управления, переход в режим автонастройки производится в случае, если перед включением приёмника нажать и удерживать кнопку СН+ до появления сообщения «Автонастройка».

Вывод 7 подсветки индикатора соединяется с выводом порта D микроконтроллера напрямую, без промежуточного транзисторного ключа, т. к. ток подсветки по моим измерениям составляет всего 5,2 мА. Для индикатора Nokia5110 на плате синего цвета вывод подсветки нужно соединить с выводом порта PD4, для индикаторов на плате красного цвета этот вывод нужно соединить с выводом порта PD3. На схеме условно показано это соединение через джампер J1.

Если радиоприёмник питается от автономного источника, то в целях продления срока службы батареи питания индикатор стереосигнала можно не устанавливать, если же приёмник питается от сети и вопрос экономии электроэнергии не стоит, то вывод 7 подсветки дисплея Nokia5110 можно соединить с общим проводом (красная плата) или с шиной питания (синяя плата), чтобы подсветка была постоянна.

Если в радиоприёмнике имеется только один канал УМЗЧ (моно), то сигнал с выхода тюнера на усилитель нужно подать через сумматор на резисторах R5...R7 (см. фрагмент схемы в рамке). При этом остаётся возможность добавить в схему разъём линейного выхода для подключения головных телефонов или стереоусилителя.

В памяти МК записаны частоты и названия радиостанций, вещающих в моём городе. Их легко можно изменить на действующие в вашей местности, не вдаваясь в детали работы программы и затем перекомпилировать программу.

Для того, чтобы прописать частоту и название станций в вашем городе, нужно открыть ассемблерный файл программы **User_set.asm** в любом текстовом редакторе, можно даже в блокноте, но удобнее это будет сделать в привычной вам среде программирования. Здесь вы увидите строку вида:

.equ Nst = 15 ;Число местных станций

Вместо числа 15 поставьте своё число радиостанций, вещающих в вашей местности. Далее идут строки данных с перечнем радиостанций и их частот, например такая строка:

.DB 140,' ','R','a','d','i','o','','S','h','a','n','s','o','n',0 ;Радио Шансон 1010

После директивы "DB" нужно ввести число шагов настройки частоты (один шаг равен 100 КГц). Это число определяется как разность между частотой радиостанции представленной в виде числа шагов и нижней границей диапазона равной 870 шагов (87 МГц). Например, для частоты 101,2 МГц получаем:

1012 – 870 = 142

Далее через запятую в одинарных кавычках идут 14 символов названия станции, в том числе пробелы, при помощи которых вы можете отцентрировать название на экране. Заканчивается строка нулём, который является признаком окончания вывода сообщения на дисплей. После точки с запятой идёт ваш комментарий, который при компиляции игнорируется, поэтому можно писать там, что угодно.

В некоторых случаях возникает необходимость изменить контрастность дисплея. Настроить контрастность дисплея даже проще, чем записать частоты радиостанций в вашей местности. Для этого в драйвере ЖК-индикатора (**файл Nokia5110_driver.asm**) нужно найти раздел "Таблица кодов команд инициализации LCD". Там вы увидите строку

.db 0x21, 0xB8, 0x06, 0x13, 0x20, 0x0C

В этой строке замените шестнадцатеричное число 0xB8 на другое, например на 0xC8 и


перекомпилируйте проект в *Proteus* или в другой программе. Возможно придётся подобрать это число, если контрастность будет слишком большой и будут видны тёмные прямоугольники вокруг знаков.

Чтобы получить HEX-файл из ассемблерной программы, нужно создать проект в удобной для вас среде программирования, например в программе *AVRStudio*, загрузить в него все исходники и скомпилировать проект, нажав на кнопку *Build*. Существуют и другие программы, например *Proteus*. Для этой программы я уже создал соответствующий проект и Вам остаётся только отредактировать файл **User_set.asm**, в котором прописать свои радиостанции, запустить *Proteus* и выполнить на команду *Build All*.

Если у вас установлена программа *Proteus*, то вы можете, нажимая виртуальные кнопки, наблюдать на экране как будет выглядеть название станции на дисплее. Если что-то вас не устроит, вы можете оперативно, не прибегая к программированию микроконтроллера, исправить программу.

При программировании МК необходимо запрограммировать следующие фьюзы: CKSEL0, CKSEL1, CKSEL3 и SUT0. (см. скриншот в статье).


Ниже приведены две схемы радиоприёмника, содержащие минимальное количество деталей. Вторая схема радиоприёмника рассчитана на питание от одного литий-ионного элемента напряжением 3,7 В. В этом случае оказалось возможным исключить из схемы стабилизатор питания радиомодуля и запитать его через диод.



J1 - прямая или инверсная подсветка

L1: 10 витков ПЗВ-0,7 диаметр намотки 3 мм

Подключение к монофоническому УМЗЧ



Красным цветом указаны номера выводов для ATMega8 в планарном корпусе.

Изм.	Листов	№ докум.	Подпись	Дата	Лист
1					1

FM-радио на модуле RDA5807M с индикатором Nokia5110.

